

宁夏电力公司电能计量检定中心

检定证书

证书编号: 宁电计字—2007— F163.164.165 号

送 检 单 位 华电宁夏宁东风电有限公司
计 量 器 具 名 称 电流互感器 杨永[线]
型 号/ 规 格 LB8-110GYW₂ 0.2S
出 厂 编 号 07008(A).07007(B).07011(C)
制 造 单 位 山东泰开互感器有限公司
检 定 依 据 JJG313-94
检 定 结 论 可作为0.2S级使用

批准人 刘洁超

核验员 张浩超

检定员 杨永

检定日期 2007 年 11 月 05 日

有效期至 2017 年 11 月 04 日

计量检定机构授权证书号: (宁)法计(2007)002号 电话 0951-4961256
地址: 宁夏银川市长城东路277号 邮编: 750001
传真: 0951-4961254 EMAIL: ZXS_jlzx@163.com

电流互感器检定证书

额定一次电流 400 A
 额定二次电流 5 A
 额定功率因数 0.8
 额定负荷 30 VA
 额定电压 110 kV
 额定频率 50 Hz
 用途 安装式电流互感器

检定时环境温度:

温度 10 °C 相对湿度 <50 %

检定结果:

外观检查 合格
 绝缘电阻 合格
 工频耐压 /
 极性 减极性

下次检定须带此证书

误差数据

相别及量 限	In 误差	1	5	20	100	120	二次负荷	
								VA
A 相 400A/5A	比值差(%)	-0.08	-0.10	-0.06	-0.08	-0.08	30	0.8
	相位差(′)	11	9	7	8	8		
	比值差(%)	/	0.02	0.04	0.04	/	7.5	
	相位差(′)	/	3	1	1	/		
B 相 400A/5A	比值差(%)	-0.08	-0.08	-0.10	-0.08	-0.08	30	0.8
	相位差(′)	11	8	6	3	3		
	比值差(%)	/	0.04	0.04	0.04	/	7.5	
	相位差(′)	/	3	1	1	/		
C 相 400A/5A	比值差(%)	-0.16	-0.16	-0.14	-0.14	-0.14	30	0.8
	相位差(′)	9	7	4	2	2		
	比值差(%)	/	-0.04	-0.04	-0.04	/	7.5	
	相位差(′)	/	3	3	2	/		

宁夏电力公司电能计量检定中心

检定证书

证书编号: 宁电计字—2007-F160.161.162 号

送 检 单 位 华电宁夏宁东风电有限公司
计 量 器 具 名 称 电压互感器 杨永 I 线
型 号 / 规 格 TYD110/√3-0.02H 0.2 级
出 厂 编 号 0701128(A).0704127(B).60768 (C)
制 造 单 位 山东泰开互感器有限公司
检 定 依 据 JJG314-94
检 定 结 论 可作为 0.2 级使用

批准人 刘法根

核验员 张浩淼

检定员 李国芳

检定日期 2007 年 11 月 05 日

有效期至 2017 年 11 月 04 日



计量检定机构授权证书号: (宁)法计(2004)002号

地址: 宁夏银川市金凤区兴昌东路

传真: 0951-4961254

电话 0951-4961256

邮编: 750001

EMAIL: ZXS_jlzx@163.com

电压互感器检定证书

额定一次电压 110/√3  kV
 额定二次电压 100/√3 V
 额定功率因数 0.8
 额定负荷 80 VA
 额定频率 50 Hz
 用途 安装式电压互感器

检定时环境温度:

温度 10 °C 相对湿度 <50 %

检定结果:

绝缘电阻 合格
 工频耐压 /
 极 性 减极性
 最大变差 /

下次检定须带此证

误差数据

相别及量 限	In 误差	20	50	80	100	120	二次负荷	
								VA
A 相 110√3kV /100/√3V	比值差(%)	/	/	-0.16	-0.18	-0.18	80	0.8
	相位差(′)	/	/	8	8	7		
	比值差(%)	/	/	/	0.10	/	20	
	相位差(′)	/	/	/	4	/		
B 相 110√3kV /100/√3V	比值差(%)	/	/	0.18	0.16	0.16	80	0.8
	相位差(′)	/	/	8	7	7		
	比值差(%)	/	/	/	0.16	/	20	
	相位差(′)	/	/	/	4	/		
C 相 110√3kV /100/√3V	比值差(%)	/	/	-0.04	-0.02	-0.02	80	0.8
	相位差(′)	/	/	4	4	4		
	比值差(%)	/	/	/	0.08	/	20	
	相位差(′)	/	/	/	2	/		